

Stückliste Bauteileset EL12SE nach Michael Kaim

| Beutel | Menge | Type | Wert | Info |
|--------|-------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | R1 | 220k | 0,25W |
| 1 | 2 | R2 | 2,7k | 0,25W |
| 1 | 2 | R3 | 220k | 0,25W |
| 1 | 2 | R4 | 56k | 0,25W |
| 1 | 2 | R5 | 1M | 0,25W |
| 1 | 2 | R6 | 680k | 0,25W |
| 1 | 2 | R7 | 2,7k | 0,25W |
| 1 | 2 | R8 | 47k | ab 0,4W |
| 1 | 1 | R9 | 120R | ab 0,4W |
| 1 | 2 | R10 | 150k | 0,25W |
| 1 | 2 | R11 | 120R | ab 2W z.B. Zement oder Metall |
| 1 | 2 | R12 | 1k | 0,25W |
| 1 | 1 | R13 | 120R | ab 0,25W |
| 1 | 2 | C1 | 470n | 400V |
| 1 | 2 | C2 | 470n | 400V |
| 1 | 2 | C3 | 330p | 63V |
| 1 | 2 | C4 | 470n | 400V |
| 3 | 1 | C5 | 470uF | ab 350V |
| 1 | 1 | C6 | 47uF | ab 350V |
| 1 | 2 | C7 | 2200uF oder 1000uF | ab 16V |
| 3 | 1 | P1 | 2x47k oder 2x50k oder 2x100k | Log |
| | 1 | Knopf P1 | sw/Alu 38mm | Lautstärke |
| | 2 | V1 | ECL84 | gepaart |
| | 2 | V2 | EL12N | gepaart |
| 3 | 2 | Fassung V1 | Noval Draht Belton o.ä. | B9A |
| 3 | 2 | Fassung V2 | Stahlröhrenfassung | Y8A oder Y10A |
| | 1 | Schaltnetzteil HV | BTB SNT300V-0,4A | Bodenmontage |
| | 1 | Schaltnetzteil | BTB SNT12,6V-5A | - " - ggf. nachjustieren auf 12,6V |
| 3 | 1 | Netzschalter | 2-polige Wippe | |
| 3 | 1 | Sicherungshalter | rund | |
| 1 | 2 | Sicherung | 5x20 T2A | |
| 3 | 1 | Netzkabel | 3-polig EU | |
| | 2 | Übertrager | Hammond 125ESE | Farben unbedingt beachten |
| 3 | 2 | Lötleistenleisten | 6 polig | |
| 2 | 22 | Schrauben M3 | Imbus >10mm sw | |
| 2 | 24 | Muttern M3 | Standard | |
| 2 | 24 | Scheiben M3 | Standard | |
| 2 | 1 | Senkkopfschraube | M4 Imbus >10mm | |
| 2 | 1 | Erdungsscheibe | M4 nach DIN | |
| 2 | 2 | Lötösen | 4mm | Erdung Boden Deckel |
| 2 | 4 | Schraube M4 | Imbus >10mm sw | |
| 2 | 6 | Muttern M4 | Standard | |
| 2 | 4 | Scheiben M4 | Standard | |
| 2 | 5 | Gummitüllen | schwarz | |
| 3 | 2 | Chinch Terminal | Neutrik | |
| 3 | 2 | LS- Terminal | BTB LS Terminal | Gummitülle entfernbar |
| 3 | 3 | Kabelbinder | diverse | Fixierung Netzleitung |
| 3 | 0,5m | Schrumpfschlauch | 2-3mm | für Netzseite |
| 3 | 0,5m | Phonoleitung | abgeschirmt | Chinch zu Poti zu Novalfassung |
| 4 | div | Standardlitze | ca. 0,5m je Farbe | bitte Übertragerlitzen verwenden |
| | 1 | Gehäuse m.Boden | Hammond HWCHAS1310AI | inkl. Hammond Schrauben/Füßen |
| | 1 | Deckelplatte | BTB EL12-SE | |